



# **SLink 41**

## **ISDN Interface für PC-ISA-Bus**



### **Der PC – SLink**

**für eine schnelle Verbindung**

**über den ISDN-Basisanschluss**

**für alle PCs mit ISA-Bus**

### **Funktionen**

- AT- (und V.25bis-) Befehlssatz
- Vollständige Emulation der COM-Ports, keine spezielle Treibersoftware nötig
- Protokolle V.110, V.120, X.75, PPP, 64 kBit/s synchron, frei einstellbar
- Kanalbündelung
- PAD für X.25 mit X.31 Flag-Stuffing über B- oder D-Kanal
- Intelligenter Bereitschaftsbetrieb: automatischer Verbindungsauf- und -abbau, zwei einstellbare Timer (Bereitschaftsbetrieb/Verbindungsabbruch)
- Anrufer-Erkennung mit einstellbarer Zugriffsberechtigung
- Gebührenabfrage in Landeswährung
- Programmierbare Endauswahlziffer / MSN (Multiple Subscriber Number)
- Funktionalität erweiterbar (EPROM; z.B. Fax-Funktion in Vorbereitung)

### **Eigenschaften**

- Prozessor MC68302
- Autonome ISDN-Software (ohne PC-Eingriffe)
- Kompakte Abmessungen, 160x100x16 mm
- Unterstützt zwei ISDN B-Kanäle (je 64 kBit/s) und den ISDN D-Kanal (16 kBit/s)
- 256 kB Speicher für I/O-Puffer
- Erfüllt Spezifikationen I.430 (Layer 1), Q.921 (Layer 2) und Q.931 (Layer 3)
- Geprüft und zugelassen durch die Schweizerische PTT: BAKOM 93.0240.I.N
- 1 Jahr Garantie inkl. Software-Updates

### **Lieferumfang**

- SLink 41 PC-Steckkarte
- ISDN-Kabel (3.5 m)
- Benutzerhandbuch